

LTECH

## SUPER+ 系列插座

型号: SK5T



使用说明书

[www.ltech.cn](http://www.ltech.cn)

## 产品介绍

- 高温阻燃PC材质，防范火灾隐患；
- 磷青铜件，接线更牢固；
- 新国标设计，带儿童防触电保护门，单极防误插，避免误触或插入异物造成触电危险；
- 一体化网格固定架，性能稳定，不易变形，一体式插套设计，插拔顺畅，牢固稳定；
- 三色可选(灰、白、金)，满足各种对家装风格搭配需求；
- 标准86底盒设计，400+联排组合，一体化安装框架。

## 技术参数


产品型号	SK5T	
技术参数	10A, 250V~	
额定功率	2500W	
USB额定输入	220-240V~, 50/60Hz, 0.3A MAX	
USB-C单口输出	5V $\equiv$ 3.1A, 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.67A	
USB-A单口输出	5V $\equiv$ 3.1A, 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.67A	
USB-C+USB-A双口输出	5V $\equiv$ 3.1A MAX	
工作温度	-20°C~55°C	
电磁兼容发射	CCC	中国 GB19510.1, GB19510.14
安全规范	CCC	中国 GB/T17743, GB17625.1
产品重量	132g	
产品尺寸	85.8×85.8×43mm (L×W×H)	
包装尺寸	145×195×6mm (L×W×H)	
颜色类型	莫奈灰、梵高金、雷曼白	

## 安装步骤

- ① 关闭电源总闸，并确认暗盒内壁无水泥等附着物，将暗盒内的电源线长度修减到10CM左右，使用一字螺丝刀撬开插座底盒。



- ② 将火线接入插座L接口，零线接入N接口，地线接入Ⓧ接口，确认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜线。



③ 用螺丝将底盒固定到墙壁暗盒中，使底盒贴合墙面。



④ 倾斜面板并扣合在底盒上，开启电源总闸即可。



## 注意事项

- 永久性连接式设备，应当在设备外部装上便于触及到的断开装置，断开装置和设备必须由专业人员安装；
- 本产品(专有型号除外)不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏；
- 本设备仅适用于安装在 $\leq 2\text{m}$ 的高度。
- 如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。



仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用

## 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为2年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期；
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
- 无雷特签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特对客户的最唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。
2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。